

PAH-1



- Universelle Ausführung für ebene Flächen
- Handschweißpistole für vollautomatische Bolzenzuführung (über VBZ-3) oder manuellen Bolzeneinwurf

- Ausführung zum Schweißen mit Schablonen
- Handschweißpistole für vollautomatische Bolzenzuführung (über VBZ-3) oder manuellen Bolzeneinwurf

M3 - M8
#4 - 5/16"

M3 - M8
#4 - 5/16"



Geeignetes Bolzenschweißgerät	CDi 1502, CDMi 2402, CDMi 3202, ARC 800, IT 1002, IT 90	CDi 1502, CDMi 2402, CDMi 3202, ARC 800, IT 1002, IT 90
Schweißverfahren	CD, SC	CD, SC
Bolzenmaterial		
Schweißbereich	M3 - M8, Ø 3 - 8 mm / #4 - 5/16", Ø #4 - 5/16"	M3 - M8, Ø 3 - 8 mm / #4 - 5/16", Ø #4 - 5/16"
Bolzenlänge	8 - 30 mm / 0,31" - 1,18"	8 - 30 mm / 0,31" - 1,18"
Bolzentyp	Schweißelemente mit Flansch nach geltender Normung (andere Schweißelemente auf Anfrage)	Schweißelemente mit Flansch nach geltender Normung (andere Schweißelemente auf Anfrage)
Abhub	Verstellbereich 5 mm / 0,20"	Verstellbereich 5 mm / 0,20"
Schweißkabel	3 m / 9,84'	3 m / 9,84'
Schutzart	IP 20	IP 20
Schallpegel	> 90 dB (A) kurzzeitig beim Schweißvorgang möglich	> 90 dB (A) kurzzeitig beim Schweißvorgang möglich
Maße in LxBxH	295 x 60 x 170 mm / 11,61" x 2,36" x 6,70" (ohne Kabel)	295 x 60 x 170 mm / 11,61" x 2,36" x 6,70" (ohne Kabel)
Gewicht	1,4 kg / 3,09 lbs (ohne Kabel)	1,4 kg / 3,09 lbs (ohne Kabel)

Bestell-Nr.

94-20-025 (Stützfüße)
ausgerüstet für eine Standardbolzenabmessung nach Kundenwunsch (mögliche Ausrüstung siehe Zubehörkatalog Seite 86 - 89)

Sets

CDi1504PAH+ (CDi 1502, PAH-1, Massekabel)
CDMi242AT+ (CDMi 2402, PAH-1, Massekabel)
ARC8001AT+ (ARC 800, PAH-1, Massekabel)

Sortimentenkoffer

(Systemschlüssel, Steckschlüssel, Stift, Stößel, Längenanschlag, Einwurfrohr, Bolzenhalter, Führungshülse)

84-40-013A (Ø 3 - 8 mm, Länge 6 - 30 mm, für Bolzeneinwurf von Hand)
84-43-013A (Ø 3 - 8 mm, Länge 6 - 30 mm, für vollautomatische Bolzenzuführung VBZ-3)

Quick-Boy

92-40-140 für PAH-1

Bestell-Nr.

94-20-028 (Zentriervorrichtung Ø 30 mm)
ausgerüstet für eine Standardbolzenabmessung nach Kundenwunsch (mögliche Ausrüstung siehe Zubehörkatalog Seite 86 - 89)

Sortimentenkoffer

(Systemschlüssel, Steckschlüssel, Stift, Stößel, Längenanschlag, Einwurfrohr, Bolzenhalter, Führungshülse)

84-40-013A (Ø 3 - 8 mm, Länge 6 - 30 mm, für Bolzeneinwurf von Hand)
84-43-013A (Ø 3 - 8 mm, Länge 6 - 30 mm, für vollautomatische Bolzenzuführung VBZ-3)

Quick-Boy

92-40-140 für PAH-1



Legende Schweißverfahren: CD = Spitzenzündung, SC = Kurzzeithubzündung

Stahl Edelstahl Aluminium Messing